

IV-32. 病床種別の設定

概要

様式9を出力する際に使用する職場のグループを設定します。このグループのことを『病床種別』と言います。

画面説明

《病床種別の設定 画面イメージ》

※「●」がある職場は、所属するグループの親職場に設定されている職場となります。

《病床種別の設定 項目説明》

- (1) 職場構成日
職場構成の日付を指定します。この日付をもとに職場構成を表示します。
- (2) 一括設定
『病床種別のグループ』が未設定の職場に対して、指定した階層の職場を親職場として設定することができます。
※既に設定されている職場は、一括設定の対象とはなりません。既に設定されている職場にも適用したい場合は、未設定に戻してから、一括設定を行ってください。

一括設定（未設定の職場のみ変更されます。）

1 ▼ 階層の職場 を親として作成

決定

取消

- (3) 職場検索 職場コードを入力し検索ボタンを押すと、該当する職場を職場一覧に表示します。
- (4) 職場一覧 一覧より病床種別の適用範囲となる職場を選択します。複数の職場をランダム（不連続）に選べます。
- (5) グループ 病床種別の適用範囲を表示します。
※詳細はPOINT1を参照してください。

POINT1

グループ欄は以下の4つの状態のいずれかが表示されます。

0102000000	療養 (B棟)	●	0102000000	療養 (B棟)	①
0102010000	B3病棟		0102000000	療養 (B棟)	
0102030000	B4病棟		0102000000	療養 (B棟)	②
0102040000	B5病棟		0102000000	療養 (B棟)	
0102050000	B6病棟		0102000000	療養 (B棟)	
0103000000	精神 (C棟)		0102000000	療養 (B棟)	
0103010000	C3病棟		未設定		③
0103020000	C4病棟		対象外		④
			未設定		

- ① 「●職場コード 職場名称」 病床種別のグループ内で親職場として設定されている状態を表しています。
- ② 「┆ 職場コード 職場名称」 グループ欄に表示されている職場を親職場としたグループに属している状態を表しています。
- ③ 「未設定」 病床種別のグループ設定がされていない状態を表しています。
- ④ 「対象外」 病床種別を適用しない状態を表しています。
※「対象外」の設定がされている職場にグループ設定を行いたい場合は、未設定にしてから再度設定を行ってください。

- (6) 夜勤時間帯 夜勤時間帯設定で登録した夜勤時間帯を表示します。グループ作成を行った親職場に対して設定します。
- (7) 職場一覧表示状態の選択 職場一覧に表示する職場をすべて、親のみ、未設定のみ、対象外のみから選択します。

(8) グループ作成

選択した職場を病床種別の適用範囲として設定します。病床種別のグループには親職場の設定が必要です。
※詳細はPOINT2を参照してください。

POINT2

①グループを作成したい職場を選択して、「グループ作成」ボタンを押します。

職場	グループ	夜勤時間帯
0100000000 日通病院	未設定	
0101000000 一般 (A種)	未設定	
0101010000 A3病棟	未設定	
0101020000 A4病棟	未設定	
0101030000 A5病棟	未設定	
0101040000 A6病棟	未設定	
0102000000 療養 (B種)	● 0102000000 療養 (B種)	21:00~06:00
0102010000 B3病棟	0102000000 療養 (B種)	
0102030000 B4病棟	0102000000 療養 (B種)	
0102040000 B5病棟	0102000000 療養 (B種)	
0102050000 B6病棟	0102000000 療養 (B種)	
0103000000 精神 (C種)	未設定	
0103010000 C3病棟	未設定	
0103020000 C4病棟	未設定	
0103030000 C5病棟	未設定	
0104000000 救急棟	未設定	

※「●」がある職場は、所属するグループの親職場に設定されている職場となります。

②親職場に設定する職場を選択して、決定ボタンを押します。親職場に設定する職場は、グループを代表する職場を設定してください。

親となる職場を選択してください

0103000000 精神 (C種)
0103010000 C3病棟
0103020000 C4病棟

決定 取消

職場	グループ	夜勤時間帯
0100000000 日通病院	未設定	
0101000000 一般 (A種)	未設定	
0101010000 A3病棟	未設定	
0101020000 A4病棟	未設定	
0101030000 A5病棟	未設定	
0101040000 A6病棟	未設定	
0102000000 療養 (B種)	● 0102000000 療養 (B種)	21:00~06:00
0102010000 B3病棟	0102000000 療養 (B種)	
0102030000 B4病棟	0102000000 療養 (B種)	
0102040000 B5病棟	0102000000 療養 (B種)	
0102050000 B6病棟	0102000000 療養 (B種)	
0103000000 精神 (C種)	● 0103000000 精神 (C種)	18:00~00:00
0103010000 C3病棟	0103000000 精神 (C種)	
0103020000 C4病棟	0103000000 精神 (C種)	
0103030000 C5病棟	未設定	
0104000000 救急棟	未設定	

※「●」がある職場は、所属するグループの親職場に設定されている職場となります。

- (9) グループに追加 選択した職場を設定されている病床種別のグループに追加登録します。
 ※詳細はPOINT3を参照してください。

POINT3

- ①グループに追加したい職場を選択して、「グループに追加」ボタンを押します。

職場	グループ	夜勤時間帯
010000000 日通病院	未設定	
010100000 一般 (A種)	未設定	
010101000 A3病種	未設定	
010102000 A4病種	未設定	
010103000 A5病種	未設定	
010104000 A6病種	未設定	
010200000 療養 (B種)	●010200000 療養 (B種)	21:00~06:00
010201000 B3病種	010200000 療養 (B種)	
010203000 B4病種	010200000 療養 (B種)	
010204000 B5病種	010200000 療養 (B種)	
010205000 B6病種	010200000 療養 (B種)	
010300000 精神 (C種)	●010300000 精神 (C種)	18:00~00:00
010301000 C3病種	010300000 精神 (C種)	
010302000 C4病種	010300000 精神 (C種)	
010303000 C5病種	未設定	
010400000 救急種	未設定	

※「●」がある職場は、所属するグループの親職場に設定されている職場となります。

- ②親職場 (病床種別のグループ) を選択して、「決定」ボタンを押します。

親となる職場 を選択してください

010200000 療養 (B種)
010300000 精神 (C種)

決定 取消

職場	グループ	夜勤時間帯
010000000 日通病院	未設定	
010100000 一般 (A種)	未設定	
010101000 A3病種	未設定	
010102000 A4病種	未設定	
010103000 A5病種	未設定	
010104000 A6病種	未設定	
010200000 療養 (B種)	●010200000 療養 (B種)	21:00~06:00
010201000 B3病種	010200000 療養 (B種)	
010203000 B4病種	010200000 療養 (B種)	
010204000 B5病種	010200000 療養 (B種)	
010205000 B6病種	010200000 療養 (B種)	
010300000 精神 (C種)	●010300000 精神 (C種)	18:00~00:00
010301000 C3病種	010300000 精神 (C種)	
010302000 C4病種	010300000 精神 (C種)	
010303000 C5病種	010300000 精神 (C種)	
010400000 救急種	未設定	

※「●」がある職場は、所属するグループの親職場に設定されている職場となります。

- (10) 未設定に戻す 選択した職場を病床種別のグループから外します。
- ※既に「親職場」に設定されている職場を未設定に戻す場合は、グループに属している全ての職場が未設定に戻りますので、ご注意ください。
- ※未設定の状態に戻すと、病床種別のグループを参照できなくなりますので、ご注意ください。
- (11) 対象外として設定 選択した職場をグループの適用対象外に設定します。
- ※既に病床種別のグループが設定されている職場を対象外とする場合は、未設定に戻した後、「対象外」ボタンを押してください。
- (12) 夜勤時間帯設定 選択した親職場に夜勤時間帯を設定します。
- ※詳細はPOINT4を参照してください。

POINT4

①夜勤時間帯を作成したい職場を選択して、「夜勤時間帯設定」ボタンを押します。

職場	グループ	夜勤時間帯
0100000000	日通病院	
0101000000	一般 (A棟)	未設定
0101010000	A 3病棟	未設定
0101020000	A 4病棟	未設定
0101030000	A 5病棟	未設定
0101040000	A 6病棟	未設定
0102000000	療養 (B棟)	● 0102000000 療養 (B棟)
0102010000	B 3病棟	0102000000 療養 (B棟)
0102030000	B 4病棟	0102000000 療養 (B棟)
0102040000	B 5病棟	0102000000 療養 (B棟)
0102050000	B 5病棟	0102000000 療養 (B棟)
0103000000	精神 (C棟)	未設定
0103010000	C 3病棟	未設定
0103020000	C 4病棟	未設定
0103030000	C 5病棟	未設定
0104000000	救急棟	未設定

※「●」がある職場は、所属するグループの親職場に設定されている職場となります。

②夜勤時間帯を入力して、「登録」ボタンを押します。

夜勤時間帯設定 -- Web ページ ダイアログ

新規 **登録** 削除 閉じる

0102000000 療養 (B棟)

有効期間	夜勤時間帯	有効開始日
2012/09/01~	16:15~08:15	2012/09/01 ~

夜勤時間帯
16:15 ~ 08:15

職場	グループ	夜勤時間帯
0100000000	日通病院	
0101000000	一般 (A棟)	未設定
0101010000	A 3病棟	未設定
0101020000	A 4病棟	未設定
0101030000	A 5病棟	未設定
0101040000	A 6病棟	未設定
0102000000	療養 (B棟)	● 0102000000 療養 (B棟) 16:15~08:15
0102010000	B 3病棟	0102000000 療養 (B棟)
0102030000	B 4病棟	0102000000 療養 (B棟)
0102040000	B 5病棟	0102000000 療養 (B棟)
0102050000	B 5病棟	0102000000 療養 (B棟)
0103000000	精神 (C棟)	未設定
0103010000	C 3病棟	未設定
0103020000	C 4病棟	未設定
0103030000	C 5病棟	未設定
0104000000	救急棟	未設定

※「●」がある職場は、所属するグループの親職場に設定されている職場となります。

(13) サービス種類・事業所名の設定

選択した親職場にサービス種類・事業所名を設定します。介護オプション購入時に表示されます。
※詳細はPOINT5を参照してください。

POINT5

①設定したい職場を選択して、「サービス種類・事業所名の設定」ボタンを押します。

※「●」がある職場は、所属するグループの親職場に設定されている職場となります。

②サービス種類、事業所名、休憩時間、サービス提供時間、勤務時間を入力して、「登録」ボタンを押します。

- 有効開始日 : 履歴の開始日付を設定します。
- サービス種類 : サービス種類を設定します。
- 事業所名 : 事業所名を設定します。
- 休憩時間 : 常勤換算表、夜勤職員配置加算表に印字する勤務時間に休憩時間を含めるか設定します。
- サービス提供時間 : 通所介護などの介護サービスの場合に設定してください。帳票にはサービス提供時間帯の中で働いた時間数が印字されます。
- 常勤の従業者が勤務すべき時間数 : 従業者が勤務すべき時間数を設定します。