

VII-7. 条件の登録（個人別）

概要

個人別に出力するアラーム条件を設定します。
「アラームリスト（個人別）」の出力条件で定型選択を使用する場合に選択するアラーム条件を登録してください。

アラームリスト（個人別） 設定手順

定型設定：事前に管理者の方が設定した条件からアラームリストを出力します。
※クイック出力…夜間バッチでアラームリストのデータを作成しておき、その内容を印刷することができます。
自由設定：ログインユーザが設定した条件からアラームリストを出力します。
（自由設定は1つのみ）

《定型設定》

条件の登録

アラーム条件の登録を行います。
チェックするカテゴリと初期表示時の期間を設定します。
※クイック出力用の条件を1つ設定します。



条件の詳細設定

アラーム抽出条件の詳細設定を行います。
各カテゴリで使用するアラーム項目とその項目毎の抽出条件などを設定します。



条件の割付

アラーム条件に詳細条件を割り付けます。
雇用別に詳細条件を割り付けるので、雇用形態に合った詳細条件を割り付けることができます。



アラームリスト

設定された抽出条件からアラームリストを作成します。

《自由設定》

詳細設定利用項目の制御

自由設定で利用できるアラーム項目を、レベル毎に制御します。
カテゴリ毎に設けられているアラーム項目からレベル毎に使用できる項目を設定します。



詳細自由設定

チェックしたい条件を個人毎に自由に設定します。

画面説明

《条件の登録（個人別） 画面イメージ》

日通 太郎

新規

1 コード 名称

01 月末チェック

02 日次チェック

08 年休チェック

20 365チェック

80 通勤チェック

99 代休チェック

●クイック出力の条件 抽出→

2

3 ログアウト

前準備 個人設定 スケジュール 打刻 締め アラームリスト 申請 予約 在席

条件の登録（個人別）

登録 削除

3 条件コード（必須） 01 （数字2桁）

4 条件 月末チェック （全角6文字）

5 出力可能レベル

レベル0 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

6 設定

7

スケジュール日次

当日から 7 日 後

当日から 1 日 後

当月 の締め開始日

1ヶ月先 の締め終了日

スケジュール月次

当月

当月

スケジュール年間

本年 1 月

開始月から 1ヶ月間

※設定例 処理年月2006年2月 期首月4月の場合
社会保険全額チェックなどに使用する場合は
期首月から1年間の予定時間チェックなどに使用する場合は
本年 1月～12ヶ月・・・2006年1月～2006年12月
本年度4月～12ヶ月・・・2005年4月～2006年 3月

日次

当日から 1 日前

当日から 1 日前

当月 の締め開始日

当月 の締め終了日

週次

当日から 0 日前

当日から 0 日前

当月 の締め開始日

当月 の締め終了日

月次

当月

申請承認

当日から 0 日 前

当日から 0 日 前

当月 の締め開始日

当月 の締め終了日

複数月

当月

当月

任意期間

01 2006年 1月 1日～2006年 1月15日

年休付与用出勤率

マスタチェック

365協定 1週間

当日から 0 日前

当日から 0 日前

当月 の締め開始日

当月 の締め終了日

1ヶ月

当月

当月

2ヶ月

当月

本年度 1 月度

当月

3ヶ月

当月

本年度 1 月度

当月

年間

1950 年度

本年度

複数月平均 当月 を基準

※2ヶ月・3ヶ月の場合は、期首月を起算月としてそれぞれ2・3ヶ月毎にチェックします。
設定例 4月が期首月の場合の単位
2ヶ月 4・5月・6・7月 6・9月 10・11月 12・1月 2・3月
3ヶ月 4・5・6月 7・8・9月 10・11・12月 1・2・3月
年間の場合は、期首月から1年間の対象にチェックします。

工数チェック

当日から 0 日前

当日から 0 日前

当月 の締め開始日

当月 の締め終了日

4週4休チェック

本年度の 締め開始日 を含む週間

締め開始日 を含む週間

8 クイック出力

「更新処理自動実行」、「アラーム抽出」で利用される条件になります。1つの条件しか選べません。

《条件の登録（個人別） 項目説明》

(1) アラーム条件一覧（個人別）

登録された個人別のアラーム条件を一覧表示します。
クイック出力に使用する抽出条件として設定されているアラーム条件には、名称の右側に「●」が表示されます。

[トップページへ戻る](#)

- (2) 抽出→ アラーム条件一覧（個人別）で選択したアラーム条件の登録内容を表示します。
- (3) 条件コード 個人別のアラーム条件コードを入力してください。（数字2桁）
- (4) 名称 アラーム条件の名称を入力してください。（全角6文字）
- (5) 抽出可能レベル 設定するアラーム条件が使用できる個人を、パスワードレベル毎に制御することができます。
使用できるパスワードレベルにチェックをつけてください。
- (6) カテゴリ使用区分 設定するアラーム条件で対象とするカテゴリにチェックをつけてください。
「アラームリスト（個人別）」でアラーム抽出する際、アラーム条件でチェックをつけたカテゴリのみ利用できます。
- (7) 期間設定 設定するアラーム条件の抽出対象とする期間を各カテゴリ毎に設定してください。
任意期間では、抽出対象とする期間集計枠を選択してください。
「アラームリスト（個人別）」でアラーム抽出時に期間を変更することもできます。
※年休付与出勤率／マスタチェックではアラーム抽出時点を抽出対象とするため、期間の設定は不要です。
- (8) クイック出力 設定するアラーム条件をクイック出力に使用する場合はチェックをつけてください。「一つの条件しか選べません。」
クイック出力設定されたアラーム条件は、C／S版の「更新処理自動実行」、「アラーム抽出（個人別）」の処理実行時に使用されるアラームの抽出条件となります。